UNITE | LIAISONS | BOITIERS | LIAISONS | S/ST EFFLUENTS | LIAISONS | LT – TRAITEMENT BIOLOGIQUE | LIAISONS | LOCAL TECHNIQUE EFFLUENTS

UNITE | LIAISONS | BOITIERS | LIAISONS | TGBT (FM1) – COLONNE 5 | LIAISONS | ARMOIRE RELAYAGE | LIAISONS | COF. REMELEX 220VAC | LIAISONS | CHASSIS 106 | LIAISONS | NOUVEAU CHASSIS

P201236.5 (TREUIL) — 6.201/05 4G2.5–SYE2 (ARME) / 8.201/05 3G2.5–SYE2 (ARME) — BOITE SCOTCH / BOITE SCOTCH — 5.201/05 4G2.5–RVFV / 7.201/05 3G2.5–RVFV — EMPLACEMENT TIROIR 5.1 — BN PUISSANCE / BN COMMANDE — RELAIS / BN RELAY. — BN DO COL.5 — 39.201/05 1902.5 – RZV — BN DO COL.5

P201235.1 (Ex G101) — 10.201/05 4G2.5–HF01000 (ARME) — BOITE SCOTCH
BP P201235.1 — 12.201/05 4G2.5–HF01000 (ARME) — BOITE SCOTCH — 9.201/05 4G2.5–RVFV / 11.201/05 4G2.5–RVFV — EMPLACEMENT TIROIR 5.3 — BN PUISSANCE / BN COMMANDE

30 MV0101 — 96.201/02 4G2.5–SYE2 (ARME) — BOITE SCOTCH
BLOC RALLONGE — 97.201/02 3G1.5–U1000R02V — BOITE SCOTCH — 13.201/05 4G2.5–RVFV / 14.201/05 4G2.5–RVFV — EMPLACEMENT TIROIR 5.4 — BN PUISSANCE / BN COMMANDE — RELAIS / RELAIS / BN RELAY.

B201238.1 (Ex GB1) — 98.201/02 4G6–HO7RNF — BJ–PU B201238.1 — 15.201/05 4G16 – RVFV / 16.201/05 5G2.5–RVFV — EMPLACEMENT TIROIR 5.6 — BN PUISSANCE / BN COMMANDE — RELAIS / BN RELAY.
BP B201238.1

P201238.1 (Ex G4) — 99.201/02 4G10–HO7RNF — BJ–PU P201238.1 — 17.201/05 4G16 – RVFV / 18.201/05 5G2.5–RVFV — EMPLACEMENT TIROIR 5.8 — BN PUISSANCE / BN COMMANDE — RELAIS / BN RELAY.
BP P201238.1

P201236.1 (Ex G1) — 100.201/02 4G25–HO7RNF — BJ–PU P201236.1 — 19.201/05 4G50 – RVFV / 20.201/05 5G2.5–RVFV — EMPLACEMENT TIROIR 5.10 — BN PUISSANCE / BN COMMANDE — RELAIS / BN RELAY.
BP P201236.1

P201236.3 (Ex G2) — 101.201/02 4G95–HO7RNF — BJ–PU P201236.3 — 21.201/05 3x(1x120)+70 – RVFV / 22.201/05 5G2.5–RVFV — EMPLACEMENT TIROIR 5.13 — BN PUISSANCE / BN COMMANDE — RELAIS / BN RELAY. — 42.201/05 12P09KCGF — BN CDE SUR BAC — BNI / BNL — BN 1 DO TT BIO — 56.201/01 3702.5 – RVFV — BN DI COL.5
BP P201236.3 — BN 2 DO TT BIO — 57.201/01 3702.5 – RVFV — BN 1 DO TT BIO
BN 3 DO TT BIO — 58.201/01 19P09KGFA — BN 2 DO TT BIO
BN 1 DI TT BIO — 60.201/01 12P09KGFA — BN 3 DO TT BIO
BN 2 DI TT BIO — BN 1 DI TT BIO
BN AI TT BIO — 61.201/01 07P09KGFA — BN 2 DI TT BIO
BN AI TT BIO

TGBT (FM1) – COLONNE 6

COF. P201231.4 (Ex G7S) — 23.201/05 4G2.5–RVFV — EMPLACEMENT TIROIR 6.2 — BN PUISSANCE / BN COMMANDE
BP P201231.4 — 24.201/05 5G2.5–RVFV

COF. P201231.3 (Ex G7) — 25.201/05 4G2.5–RVFV — EMPLACEMENT TIROIR 6.3 — BN PUISSANCE / BN COMMANDE
BP P201231.3 — 26.201/05 5G2.5–RVFV

P201237.1 (Ex G3A) — 102.201/02 4G2.5–HO7RNF — BJ–PU P201237.1 — 27.201/05 4G2.5–RVFV — EMPLACEMENT TIROIR 6.4 — BN PUISSANCE / BN COMMANDE — RELAIS / BN RELAY. — BN DO COL.6 — 40.201/05 1902.5 – RZV — BN DO COL.6
BP P201237.1 — 28.201/05 5G2.5–RVFV — BN DI COL.6 — 43.201/05 12P09KCGF — BN DI COL.6

P201237.2 (Ex G3B) — 103.201/02 4G2.5–HO7RNF — BJ–PU P201237.2 — 29.201/05 4G2.5–RVFV — EMPLACEMENT TIROIR 6.5 — BN PUISSANCE / BN COMMANDE — RELAIS / BN RELAY.
BP P201237.2 — 30.201/05 5G2.5–RVFV

B201238.2 (Ex GB1S) — 104.201/02 4G6–HO7RNF — BJ–PU B201238.2 — 31.201/05 4G16 – RVFV — EMPLACEMENT TIROIR 6.6 — BN PUISSANCE / BN COMMANDE — RELAIS / BN RELAY.
BP B201238.2 — 32.201/05 5G2.5–RVFV

P201238.2 (Ex G4S) — 105.201/02 4G10–HO7RNF — BJ–PU P201238.2 — 33.201/05 4G16 – RVFV — EMPLACEMENT TIROIR 6.8 — BN PUISSANCE / BN COMMANDE — RELAIS / BN RELAY.
BP P201238.2 — 34.201/05 5G2.5–RVFV

P201236.2 (Ex G1S) — 106.201/02 4G25–HO7RNF — BJ–PU P201236.2 — 35.201/05 4G50 – RVFV — EMPLACEMENT TIROIR 6.10 — BN PUISSANCE / BN COMMANDE — RELAIS / BN RELAY.
BP P201236.2 — 36.201/05 5G2.5–RVFV

P201236.4 (Ex G2S) — 107.201/02 4G95–HO7RNF — BJ–PU P201236.4 — 37.201/05 3x(1x120)+70 – RVFV — EMPLACEMENT TIROIR 6.13 — BN PUISSANCE / BN COMMANDE — RELAIS / BN RELAY.
BP P201236.4 — 38.201/05 5G2.5–RVFV

COFFRET IHM — NOUVEL IHM — BN ALIM — 62.201/01 3G2.5–RVFV — MODULE RAIL RJ45 — 63.201/01 RJ45

BN 220V — 3G2.5 – RZV — BN 230V PH / BN 230V N — ARMOIRE ELEC. 600X600
COF. REMELEX 48VDC — BN 48V — 3G2.5 – RZV — BN +48V D1 / BN –48V D1 — ARMOIRE ELEC. PILLIERS 300 800X600
3G2.5 – RZV — BN +48V D2 / BN –48V D2
3G2.5 – RZV — BN +48V D3 / BN –48V D3
COF. REMELEX 24VDC — BN 24V — 3G2.5 – RZV — BN +24V D1 / BN –24V D1 — ARMOIRE ELEC. 600X600 H

CHASSIS 105 — DIVERS BN / DIVERS BN / DIVERS BN / DIVERS BN — (14) x 01P09KCGF — BN IMAGE CARTE DI 10 — TORONS — CPS (BLOC ALIM RACK) — RACK 1 — CARTE DI 10
(3) x 01P09KCGF — BN IMAGE CARTE DI 11 — TORONS — CARTE DI 11
(1) x 01P09KCGF
(4) x 01P09KCGF — BN IMAGE CARTE DI 12 — TORONS — CARTE DI 12
BN IMAGE CARTE DI 13 — TORONS — CARTE DI 13
(3) x 01T09KCGF
(1) x 01P09KCGF
(1) x 01P09KCGF — BN IMAGE CARTE DO 14 — TORONS — CARTE DO 14

CHASSIS 106 — DIVERS BN — RELAIS / RELAIS — BN DI COL.5 — BN IMAGE CARTE DI 20 — TORONS — CPS (BLOC ALIM RACK) — RACK 2 — CARTE DI 20
BN 1 DO TT BIO — BN IMAGE CARTE DI 21 — TORONS — CARTE DI 21
BN 2 DO TT BIO — BN IMAGE CARTE DI 22 — TORONS — CARTE DI 22
BN 3 DO TT BIO — BN IMAGE CARTE DO 23 — TORONS — CARTE DO 23
BN 1 DI TT BIO — BN IMAGE CARTE DO 24 — TORONS — CARTE DO 24
BN 2 DI TT BIO — BN IMAGE CARTE DO 25 — TORONS — CARTE DO 25
BN AI TT BIO — BN IMAGE CARTE DO 26 — TORONS — CARTE DO 26
ARMOIRE ELEC. 600 X 600 H

BN DO COL.6 — CPS (BLOC ALIM RACK) — RACK 0
BN DI COL.6 — BN IMAGE CARTE AI 06 — LIMANDE — CARTE AI 06
(4) x 01P09KCGF — BN IMAGE CARTE AI 07 — LIMANDE — CARTE AI 07
(3) x 01P09KCGF
(1) x 01P09KCGF
(2) x 01P09KCGF — BN +24V D1 / BN –24V D1

DIVERS BN / DIVERS BN / DIVERS BN / DIVERS BN — DIVERS BN / DIVERS BN

Note: partie communication a confirmer

ARM. DELL — BN 220V SEC — BN 220V — BANDEAU PC N°1 — BANDEAU PC N°2 — ALIM 220VAC/24VDC — BN 24V

CHASSIS 108 (Fo) — TIROIR Fo — Fo — SWITCH Fo/Cu — J–RJ45 — TOFINO — J–RJ45 — SWITCH Fo/Cu — J–RJ45 — CARTE COM 02 — CARTE COM 03
TIROIR Fo — Fo — SWITCH Fo/Cu

MODULE RAIL RJ45 — J–RJ45 — CPU 00

LEGENDE

- ELEMENTS PRESENTS EN REVISION 1 EMPLACEMENTS OU DESTINATION MODIFIES POUR LA REVISION 2
- ELEMENTS NOUVEAUX AJOUTES POUR LA REVISION 2
- LIAISON NOUVELLE (FOURNITURE INSTALLATEUR)
- MATERIEL, BORNIERS, RELAIS, ETC NOUVEAU (FOURNITURE INSTALLATEUR)
- LIAISON NOUVELLE (FOURNITURE CLIENT)
- MATERIEL NOUVEAU (FOURNITURE CLIENT)
- LIAISON ELECTRIQUE EXISTANTE
- MATERIEL, BORNIERS, RELAIS, ETC EXISTANT
- A REALISER EN PHASE PREPARATOIRE
- A REALISER EN PHASE D'ARRÊT

Rév	Date	Désignation	Dess.	Vérif.	Appr.
2	10/12/25	MAJ REMPLACEMENT PLATINE PAR NOUVEAU CHASSIS AUTOMATE	RB	JFM	AL
1	06/11/25	AJOUT RELAIS 48VCC – CHASSIS 104	RB	JFM	AL
0	22/09/25	EMISSION ORIGINALE	RB	JFM	AL

SYNOPTIQUE DES LIAISONS
REVAMPING TGBT TRAIT. BIO & AUTOMATES TRAIT. BIO + EFFLUENTS
TRAVAUX PREPARATOIRES – SITUATION FUTURE

N° AFE 0A03352/0P02330
0A03352–0P02330_EL_SYN_001

IES — EXXONMOBIL — ExxonMobil Refining & Supply

Format A0 | Ech. – | F° – | Rév. 2

Ce plan est la propriété d'IES, il ne peut être utilisé, reproduit, communiqué ou dupliqué sans autorisation préalable